

Tout appareil électrique peut causer des blessures ou même la mort. Si vous avez un doute sur le bon état du produit ou sur son fonctionnement, contactez un électricien qualifié.

Mettre hors-tension le circuit électrique avant tout raccordement.

1 – Percer le plafond et placer les chevilles adaptées à votre support et au poids du luminaire. Entraxe 105mm.

2 – Fixer solidement la lyre de fixation au plafond.

3 – Raccorder l'alimentation 230Vac sur le primaire du driver puis placer le socle en prenant soin de ne pas pincer les câbles. Le luminaire étant Classe1, vérifier que la Terre soit bien raccordée.

4 – Visser les vis de maintien afin de s'assurer que le pavillon soit bien fixé. Ajuster la hauteur du luminaire à l'aide des réglages micrométriques. Retirer les adhésifs de protection du diffuseur transparent.

Mettre le produit sous tension.

